



Техническое задание

350072, г. Краснодар,
ул. Солнечная, 15/5
тел/факс: (861) 210-98-10
www.magnit-info.ru
info@magnit.ru

Терминал сбора данных для торговых объектов с Google Mobile Services

Регистрационный номер из 1С – ТЗ_ОТС_90/25 от 26.08.2025 г.

Срок действия: 1 год

Функциональные требования: портативный компьютер, оснащённый встроенным сканером штрих-кодов, используемый для идентификации, сортировки, учёта товаров. Используется в торговых объектах.

Объекты, на которых используется оборудование:

Магазин Магнит	Да
Магнит Косметик	Да
Магнит Аптека	Да
Магнит Семейный	Да
Магнит Опт	Да
Магнит Доставка	Да
Распределительный центр	Нет
Автотранспортное предприятие	Нет
Головная компания, Округа, Филиалы	Нет
Собственные производства	Нет

Требования (минимальные):

1. Технические характеристики:
1.1. Максимальная масса – 600 гр. (оптимальная 300)
1.2. Максимальные габариты (В*Ш*Г) – 25*10*5 см
1.3. Дисплей: 1.3.1. Цветной, сенсорный, диагональ не менее 4" 1.3.2. Плотность пикселей (Density) – не ниже 240dpi (hdpi)
1.4. Процессор производительностью не менее, чем: • Qualcomm Snapdragon 430 • MediaTek Helio P20 • HiSilicon Kirin 650 • Samsung Exynos 7904
1.5. Память, не менее: 1.5.1. Оперативная память – 3 Гб 1.5.2. Постоянная (встроенная) память – 32 Гб
1.6. Сканер ШК: 1.6.1. Чтение 1D кодов и 2D кодов в условиях искусственного освещения. 1.6.2. Считываемые коды (должны быть включены по умолчанию) – QR, EAN-8, EAN-13, EAN 13+5, PDF-417, GS1, GS1 Data Bar Expanded, Data Matrix (в т.ч. инвертированный), Code-11, Code-39, Code-128, Aztec, Standart 2of 5, interleaved 2 of 5, EAN-5, UPC-a, UPC-e 1.6.3. Дальность считывания ШК, не менее – 40 мм 1.6.4. Скорость считывания ШК – уверенное распознавание 10 разных ШК маркировки (табак, алкоголь, обувь и т.д.) за 10 сек
1.7. Наличие беспроводного интерфейса Wi-Fi. Обязательное соблюдение стандартных требований к устройствам для работы в среде Wi-Fi (Приложение 2)
1.8. Возможность конфигурирования ТСД по средствам QR кодов, в фоновом режиме без необходимости установки и запуска дополнительного ПО. Сканирование настроечных QR должно выполняться сканером. Перечень обязательных поддерживаемых настроек: 1.8.1. Включение/Выключение Wi-Fi/bluetooth/NFC/Геолокация 1.8.2. Добавление/Удаление Wi-Fi сети (в частности, с 802.1x EAP и авторизацией по логину и паролю) 1.8.3. Удаление ВСЕХ Wi-Fi сетей 1.8.4. Изменение масштаба изображения 1.8.5. Смена часового пояса и "Время по сети"
1.9. Камера – не менее 8 МП с автофокусом и вспышкой (Возможность свободного чтения текста, сфотографированного с листа А4 – шрифт Calibri, размер 8)
1.10. Наличие полифонического и разговорного (слухового) динамика, микрофона

1.11. Наличие физической клавиатуры (кнопки):
1.11.1. Цифровая клавиатура
1.11.2. Навигационные клавиши (вверх, вниз, влево, вправо) с кнопкой Enter
1.12. Класс защиты – не ниже IP 54
1.13. Рабочий диапазон температур – не менее -20/+45
1.14. Ударопрочность – должен выдерживать многократные падения на бетонный пол с высоты не менее 1,5м., в любой плоскости без нарушения функциональности устройства, во всем диапазоне рабочих температур
1.15. Аккумуляторная батарея - съемная
1.16. Время автономной работы от аккумуляторной батареи – не менее 8 часов в активном режиме (при нахождении экрана во включённом состоянии с яркостью 50%)
1.17. Интерфейс коммутации с ПК – USB разъем тип А (с помощью крегла или коммуникационного кабеля)
2. Требования к комплектации и дополнительным аксессуарам:
2.1. Комплект поставки одного ТСД:
2.1.1. Терминал сбора данных
2.1.2. Ремень страховочный на руку
2.1.3. Запасная батарея для ТСД
2.1.4. Независимое зарядное устройство со слотами для ТСД и 1 батареи. Питание от сети переменного тока 220/230В 50Гц, тип вилки EU
2.2. Должна быть возможность закупки сменных батарей и зарядных устройств для батарей, по требованию.
2.3. Наличие в линейке аксессуаров настольного зарядного устройства для АКБ от 4-х слотов. Питание от сети переменного тока 220/230В 50Гц, тип вилки EU
2.4. Наличие сертификатов по электробезопасности устройства и электромагнитной совместимости технических средств
2.5. Поставляемое оборудование должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства
2.6. Серийные номера на коробке, на корпусе устройства и в системе должны быть идентичными
2.7. Гарантия не менее 24 месяцев на весь комплект. Наличие на территории РФ развитой сети авторизованных сервисных центров
3. Требования к ПО, информационной безопасности, технической поддержке:
3.1. Бесплатная техническая поддержка не менее 5 лет с даты покупки устройств
3.2. Для полноценной работы ТСД должна отсутствовать любая верификация с базами терминалов через интернет.
3.3. Операционная система – Android 11 или новее
3.4. Гарантированное обновление операционной системы ТСД с повышением версии до Android 13 в течение срока действия технической поддержки для устройств с операционной системой Android 11, Android 12
3.5. Наличие сервисов Google Mobile Services (GMS)
3.6. Поддержание в актуальности и своевременный выпуск обновлений (патчей) безопасности
3.7. Формирование программных патчей по требованию заказчика (конфигурация устройства)
3.8. Доработка силами поставщика встроенного ПО (прошивки) терминала согласно требованиям заказчика (внесение изменений в системный раздел, добавление файлов, приложений, корпоративных корневых сертификатов, выдача разрешений и т.д.). Актуальные полные требования к прошивке передаются после получения оборудования на тестирование и подписания NDA.
3.9. Устройство должно иметь возможность программно запускать процесс обновления прошивки (без отображения диалоговых окон/взаимодействия с пользователем) для централизованного обновления прошивки через EMM систему Магнит без выезда специалистов на объект.
3.10. Обновление операционной системы не должно нарушать работоспособность ранее установленного ПО
3.11. Возможности отката прошивки на более ранние версии
3.12. Прошивка не должна содержать следов компрометации устройства (отсутствие root, скриптовых «закладок» и т.д.)
3.13. Версия Android WebView – не ниже: 85.0.4183.127 с возможностью обновления (повышения) версии
3.14. Наличие SDK (желательно в виде .jar или .aar) для интеграции корпоративного ПО с обязательным предоставлением рабочего примера включения некоторых ШК*, подключения bluetooth-сканера в режиме SPP (если применимо). *Предоставление приложения-примера (.apk+проект), в котором будет показано включение/выключение некоторых ШК (EAN13+5, DataMatrix, QR, и т.д.), получение этих ШК. Приложение представляет из себя простой интерфейс с кнопками включения/выключения ШК, а также полем TextView, либо полем, в которое будет записываться полученный ШК.
3.15. Подпись приложений ключом платформы для получения системных привилегий.
3.16. После подписания договора поставки, поставляемые устройства должны иметь аппаратную ревизию и программное обеспечение такое же, как и на тестовых экземплярах. Внесение изменений в ПО и аппаратную часть допускается только по предварительному согласованию
3.17. Соблюдение требований стандартов управления устройствами в ОС Android (Приложение 1).

Приложение 1. Стандарт управления устройствами в ОС Android

1. На устройстве не должно быть предустановленного приложения, являющегося DeviceOwner
2. На устройстве не должно быть скриптов, сервисов или других механизмов, автоматически изменяющих состав администраторов или DeviceOwner'ов устройства (например, устройство автоматически ставит администратором какое-то приложение вендора)
3. На устройстве должна корректно работать отладка по USB или не должно быть препятствий для её включения
4. Устройство не должно при своём запуске запускать приложения вендора, перекрывающие экран
5. Реализация подсистемы Android Enterprise должна быть стандартной
6. Устройство не должно автоматически изменять состав заблокированных/отключённых приложений
7. Операционная система должна поддерживать стандартный мастер настроек Google.

Приложение 2. Стандартные требования к устройствам для работы в среде Wi-Fi

Сокращения, основные понятия и термины:

- ГК — головная Компания;
- РЦ — распределительный центр;
- ГМ — гипермаркет;
- ММ — магазин у дома;
- МК — магазин косметики;
- МА — Магнит аптека;
- Ф – филиал.
- Роуминг – процесс переключения абонента сети Wi-Fi от одной точки доступа к другой

Международные стандарты:

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v

Требования, предъявляемые к устройствам для работы в среде Wi-Fi:

- Все устройства должны соответствовать российским требованиям и нормам. Радиомодуль устройства должен соответствовать по техническим характеристикам требованиям решения ГКРЧ от 07.07.2007 №07-20-03-001, приложения к решению ГКРЧ от 16.06.2021г. №21-58-05.
- Устройство должно поддерживать частотные каналы шириной как 20MHz, так и 40MHz.
- Устройство должно поддерживать работу в сетях с открытым и со скрытым SSID
- Если на устройстве два радиомодуля (2.4 ГГц и 5ГГц):
 - должен быть предусмотрен режим отключения одного из модулей;
 - должен быть предусмотрен выбор приоритета одного из модулей.
- Устройство должно поддерживать работу в следующих стандартах сети Wi-Fi:

	ММ/МК/МА	ГМ	РЦ	Ф	ГК	СП/ТК
Работа в сети 802.11b/g/n (2.4 ГГц)	+	+	+	+	+	+
Работа в сети 802.11a/n (5 ГГц)	+	+	+	+	+	+
Работа в сети 802.11ac	*	*	+	+	+	+
Работа в сети 802.11ac wave 2	-	-	+	*	+	*
Работа в сети 802.11ax	-	-	*	*	*	-

- Устройство должно поддерживать протоколы роуминга в сети Wi-Fi:

	ММ/МК/МА	ГМ	РЦ	Ф	ГК	СП/ТК
Роуминг по протоколу 802.11v	-	+	+	+	+	+
Роуминг по протоколу 802.11k	-	+	+	+	+	+
Роуминг по протоколу 802.11r	-	-	+	+	+	+

- Устройство должно поддерживать протоколы авторизации в сети Wi-Fi:

	ММ/МК/МА	ГМ	РЦ	Ф	ГК	СП/ТК
Авторизация по протоколу WEP	+	+	+	+	+	-
Авторизация по протоколу WPA/WPA2-PSK	+	+	+	+	+	+
Авторизация по протоколу WPA2-Enterprise (EAP-PEAP), логин + пароль	+	+	+	+	+	+
Авторизация по протоколу WPA2-Enterprise (EAP-TLS), логин + сертификат	+	+	+	+	+	+

- Устройство должно поддерживать настройку для работы в сети по протоколу DHCP
- Должен быть предусмотрен режим ручной настройки IP-протокола.

Пояснения к таблицам:

- ‘+’ – обязательно требуется,
‘-’ – не требуется,
‘*’ – рекомендовано.

Ответственные за согласование

Согласование	Пункты для согласования	ФИО
Департамент по некоммерческим закупкам Направление закупок категорий ИТ и персонал	Все	Власюк И.А.
Департамент сопровождения ИТ Управление по ИТ-сопровождению регионов	Все	Цой В.Ю.
Департамент сопровождения ИТ Управление по ИТ-сопровождению регионов	1.17, 2.1-2.7	Шаранов Д.С.
Департамент по разработке и развитию ИС операционного блока Управление по сопровождению продаж	1.3-1.8, 1.17, 3.1-3.17	Ростовский-Сериков К. С.
Департамент по разработке и развитию ИС операционного блока Управление по сопровождению продаж	1.3-1.8, 1.17, 3.1-3.17	Загурский В. А.
Департамент по развитию и разработке онлайн платформ Отдел сопровождения ПО	1.3-1.8, 1.17, 3.1-3.17	Семенов А.В.
Департамент по разработке и развитию ИС операционного блока Управление по технологиям сервисов	3.1-3.17, Приложение 1	Никулин И.А.
Департамент по разработке и развитию ИС операционного блока Управление по технологиям сервисов	3.1-3.17, Приложение 1	Яровой В.А.
Департамент информационной безопасности Управление по безопасности данных и инфраструктуры	3.1-3.17, Приложение 1	Лалаев О.В.
Департамент операционных технологий Управление по стандартизации процессов	1.1-1.3, 1.6, 1.9-1.16, 2.1-2.5	Босюк С.А.
Департамент по операционным технологиям Направление по технологиям	1.1-1.3, 1.6, 1.9-1.16, 2.1-2.5	Дружинина Н.Ф.
Управление по развитию процессов и стандартов Отдел по развитию процессов	1.1-1.3, 1.6, 1.9-1.16, 2.1-2.5	Беловол Л.С.